

Datalogic S.r.l.

Via San Vitalino 13
40012 Calderara di Reno (BO)
Италия
Тел.: +39 051 3147011
Факс: +39 051 3147205

© Datalogic S.p.A. и (или) ее дочерние компании, 2026 г.

Все права защищены. Без исключений по авторскому праву никакая часть этой документации не может быть воспроизведена, сохранена, введена в поисковую систему или передана в какой-либо форме любыми средствами для каких-либо целей без прямого письменного разрешения Datalogic S.p.A. и (или) его филиалов.

Владельцам изделий Datalogic настоящим предоставляется неэксклюзивная отзывная лицензия на воспроизведение и передачу этой документации для внутренних деловых целей покупателя. Покупатель не может удалять или изменять какие-либо содержащиеся в этой документации указания на авторскую принадлежность, включая уведомления об авторских правах, и должен обеспечить наличие всех указаний на копиях документации.

Электронные версии этого документа можно загрузить с веб-сайта Datalogic (www.datalogic.com). Если вы посетите наш веб-сайт и захотите оставить комментарии или предложения относительно этого руководства или других публикаций компании Datalogic, воспользуйтесь страницей с контактной информацией.

Отказ от ответственности

Компания Datalogic приняла разумные меры для предоставления полной и точной информации в данном руководстве, однако Datalogic не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в данном документе, а также за побочные или косвенные убытки, возникшие в результате использования этого материала. Datalogic оставляет за собой право изменять любую характеристику в любое время без предварительного уведомления.

Товарные знаки

Datalogic и логотип Datalogic являются зарегистрированными товарными знаками компании Datalogic S.p.A. во многих странах, включая США и ЕС.

Skorpio является товарным знаком компании Datalogic S.p.A. и (или) ее дочерних компаний. Все другие названия брендов и продуктов могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

ЛСКП

См. www.datalogic.com/eula.

Патенты

Список патентов см. на веб-сайте www.patents.datalogic.com.

Справочная документация

Для получения дополнительной информации обратитесь к онлайн-справке SDK и к руководству пользователя Skorpio X40-45, доступному на нашем веб-сайте <https://developer.datalogic.com/mobile-computers>.

Поддержка через веб-сайт

Компания Datalogic предоставляет ряд услуг и техническую поддержку через веб-сайт.

Войдите на веб-сайт www.datalogic.com.

Для быстрого доступа на главной странице щелкните значок поиска  и введите название искомого продукта. Это позволит получить доступ к загрузке спецификаций, руководств, программного обеспечения, утилит и чертежей.

Наведите курсор на меню «Поддержка и сервис» (Support & Service) для доступа к сервису и технической поддержке.

SKORPIO™ X40/45

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



Защищенный мобильный компьютер/
Сканер штрих-кодов с 2D-имиджером

Модель: CMFQNR (WWAN SKU)

Модель: CMFQWF (WLAN SKU)

Дополнительную нормативную, правовую информацию и информацию по технике безопасности см. в дополнении, прилагаемом к изделию.

Условия гарантии

Обратитесь к руководству пользователя Skorpio X40-45, доступному для загрузки на нашем веб-сайте.

Сканируйте следующий QR-код для быстрого доступа к странице изделия. Это позволит получить доступ к загрузке спецификаций, руководств, программного обеспечения, утилит и чертежей.



www.datalogic.com



802000770 (Ред. А) Июнь 2026 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплектацию Skorpio X40/45 входит следующее:

- Устройство Skorpio X40/45
- Перезаряжаемый моноблочный аккумулятор
- Накладки на клавиатуру
- Ремешок для руки (только для портативных моделей Skorpio X40)
- Нижняя опора ремешка для руки (только для портативных моделей Skorpio X40)
- Шнур для запястья, предотвращающий падение (не предназначен для поддержки тела — только для моделей с pistolетной рукояткой)
- Инструкция по началу работы
- Дополнение по безопасности и правовым вопросам

Извлеките все комплектующие из упаковки; проверьте их целостность и сравните со всеми упаковочными документами.



ОСТОРОЖНО! Храните оригинальную упаковку для отправки продуктов в центр технической поддержки. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной упаковкой.

ОБЩИЙ ВИД

Вид сверху



Окно считывания данных

ВИД СПЕРЕДИ



Индикатор успешного считывания

Светодиодный индикатор

Датчик P/L

Сенсорный дисплей

Клавиатура

Кнопка сканирования

Кнопка включения

Основной микрофон

Вид сзади



Задняя камера

Светодиодная вспышка

Динамик

Задний микрофон

Слот для карты MicroSD (под аккумулятором)

Аккумуляторная батарея

Вид снизу

С контактами



Разъем зарядной док-станции

Беспроводная зарядка (только для Skorpio X40)



Зона беспроводной зарядки

Вид сбоку



Левая кнопка

Порт для USB типа C

Правая кнопка

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Сперва вставьте аккумуляторный блок в отсек, верхней частью вперед, а затем защелкните его.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

Первоначально аккумуляторный блок не заряжен полностью. После установки аккумуляторной батареи зарядите ее с помощью кабеля USB Type-C или док-станции. Во время зарядки светодиодный индикатор, расположенный в верхнем правом углу дисплея, горит постоянным красным светом. Как только процесс зарядки окончен, светодиодный индикатор горит постоянным зеленым светом.

Зарядка через USB

Для зарядки устройства от розетки используйте набор сетевого адаптера Datalogic (продается отдельно, арт. 94ACC0383).



Для зарядки устройства вы также можете использовать кабель USB Type-C от любого USB-концентратора с автономным источником питания или порт USB на компьютере.

Зарядка от док-станции

Поставьте устройство нижней поверхностью на док-станцию лицевой стороной вперед.



Чтобы снять устройство с док-станции, потяните его вверх, удерживая зарядную станцию на месте.



ОСТОРОЖНО! Для любой из док-станций используйте только источник питания, одобренный Datalogic.



ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство Skorpio X40/45 может нагреваться во время зарядки. Это нормально и не является неисправностью.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения информации о док-станциях обратитесь к инструкции по началу работы, входящей в коробку с док-станцией.



ОСТОРОЖНО! Для любой из док-станций используйте только источник питания, одобренный Datalogic.

Не кладите внутрь слота любой из док-станций для беспроводной зарядки посторонние предметы, как например, но не ограничиваясь, монеты, скрепки для бумаг и наклейки.

Не используйте наклейки на Skorpio X40/45 (см. пример ниже).

Посторонние предметы могут перегреться.



УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ SD И SIM-КАРТЫ



ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство Skorpio X40/45 поддерживает карты microSDXC (емкостью до 2 ТБ). Обратитесь в службу поддержки продаж для помощи в выборе карты памяти для вашего устройства.

Доступ к слотам для карт SD/SIM

1. Выключите устройство.
2. Нажмите на фиксатор аккумулятора и извлеките аккумуляторную батарею.
3. Потяните за язычок, чтобы приподнять и снять крышку слотов для карт SD/SIM.



Установка карты памяти SD

1. Сдвиньте держатель для карт вверх, а затем потяните его вверх.



2. Установите карту microSD надписями вверх. Зафиксируйте карту, нажав на держатель и сдвинув его вниз.



Установка карты памяти SIM¹

1. Сдвиньте держатель для карт вверх, а затем потяните его вверх.



2. Установите SIM-карту надписями вверх. Зафиксируйте карту, нажав на держатель и сдвинув его вниз.



Установите на место крышку слотов для карт SD/SIM и плотно прижмите ее, после чего установите аккумуляторную батарею.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Чтобы включить устройство Skorpio X40/45, нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 4 секунд.

СКАНИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ


Модели с галогенной лампой DE2121-DL

Для сканирования символа штрихкода:

1. Наведите окно сканирования на штрих-код с расстояния в пределах диапазона считывания.
2. Нажмите одно из устройств активации сканирования. Сканер проецирует красный лазерный прицельный крест/точку, которые используются для расположения штрихкода в поле зрения.



3. Расположите символ по центру в любом положении, а затем либо дождитесь истечения времени ожидания, либо нажмите клавишу сканирования, чтобы сделать снимок.



Относительный размер и расположение обозначений системы нацеливания

Модели с галогенной лампой DE2121-ER

Для сканирования штрих-кода:

1. Наведите окно считывания данных на штрих-код.
2. Нажмите одно из устройств активации сканирования. Красное пятно освещает участок, который захватывается и распознается.



Сканирование прошло успешно:

- Звучит гудок успешного считывания.
- Если эта опция активирована, GreenSpot проецирует зеленое пятно на изображении штрих-кода.
- Если эта функция включена, светодиодный индикатор горит постоянным зеленым светом.

¹ Функция телефона доступна только на моделях CMFQNR.